



<sup>1</sup> d <sub>1</sub> Bohrung B	<sup>1</sup> s <sub>1</sub> Vierkant V	<sup>2</sup> d <sub>2</sub> Bohrung B	<sup>2</sup> s <sub>2</sub> Vierkant V	<sup>3</sup> k Klemmlänge	d <sub>3</sub> Klemmgewinde	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	m	Klemmhebelsets für d <sub>3</sub>
B 20	V 20	B 20	V 20	50	M 8	79,5	68	33,5	GN 911-M 8-35
B 25	V 25	B 25	V 25	50	M 8	79,5	68	33,5	GN 911-M 8-35
B 30	V 30	B 30	V 30	50	M 8	79,5	68	33,5	GN 911-M 8-35
B 30	V 30	B 30	V 30	60	M 8	109	79	50	GN 911-M 8-55
B 32	-	B 32	-	60	M 8	109	79	50	GN 911-M 8-55
B 35	V 35	B 35	V 35	60	M 8	109	79	50	GN 911-M 8-55
B 40	V 40	B 40	V 40	60	M 8	109	79	50	GN 911-M 8-55
B 40	V 40	B 40	V 40	76	M 10	125	98	55	GN 911-M10-63
B 42	-	B 42	-	76	M 10	125	98	55	GN 911-M10-63
B 45	V 45	B 45	V 45	76	M 10	125	98	55	GN 911-M10-63
B 48	-	B 48	-	76	M 10	125	98	55	GN 911-M10-63
B 50	V 50	B 50	V 50	76	M 10	125	98	55	GN 911-M10-63

## Ausführung

- Aluminium
  - kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
  - blank ○ **BL**
  - matt gestrahlt
- Klemmbohrungen unbearbeitet
- Zylinderschrauben DIN 912  
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
- Sechskantmutter DIN 985  
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1883
- RoHS

## Zubehör

- Klemmhebelsets GN 911 → Seite 1552

<sup>5</sup>

## Hinweis

Die Klemmbohrungen der Kreuz-Klemmverbinder GN 134 sind unbearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462.

Die Vierkant-Ausführungen sind auch zur Verwendung an **Profilsystemen** geeignet.

Bohrungen und Vierkante der selben Nenngröße sind beliebig kombinierbar. Beispielsweise ergeben sich für die Nenngröße 20 folgende Kombinationsmöglichkeiten: B20-B20, B20-V20, V20-B20 und V20-V20.

Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch Klemmhebelsets GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

siehe auch...

- Konstruktionsrohre GN 990 → Seite 1603
- Verfahrsschlitten GN 134.1 (für Vierkant-Lineareinheiten) → Seite 1716

Bestellbeispiel	1 d <sub>1</sub> (s <sub>1</sub> )
	2 s <sub>2</sub> (d <sub>2</sub> )
	3 k
	4 Kennziffer
	5 Oberfläche

<sup>1</sup> <sup>2</sup> <sup>3</sup> <sup>4</sup> <sup>5</sup>  
**GN 134-B45-V45-76-2-SW**