

# Wand-Dickenmessgerät JD 50 W / J 50 W, mit Digitalanzeige / mit Analoganzeige

Mit diesen Dickenmessgeräten wird die Dicke von Rohrwandungen einwandfrei und schnell gemessen. Die Geräte sind mit einem Messeinsatz 6 mm Ø ausgestattet, der am Ende einen Bund mit einem Radius von 1 mm hat. Hierdurch ist es auch möglich, Rohre zu messen, die noch einen Abstechgrat haben.

Ein geschliffener Messbolzen mit 6 mm Ø liegt den Dickenmessgeräten lose bei.

Dickenmessgerät JD 50 W mit Digitalanzeige	
Ablesung	0,01 mm
Messspanne	12,5 mm
Bügeltiefe	50 mm
Stromversorgung	Lithium Batterie 3 V
Batterielebensdauer	8000 h
Datenausgang	RS 232 oder USB
Betriebstemperatur	+5 °C – +40 °C
Ausführungsmerkmale	Werksnorm 9.0037
Anpresskraft	0,6 – 0,8 N ± 20%

Dickenmessgerät J 50 W mit Analoganzeige	
Skalenteilungswert	0,01 mm
Messspanne	10 mm
1 Zeigerumdrehung	1 mm
Skalenbezeichnung	0-100
Umdrehungszähler	ja
Bügeltiefe	50 mm
Außenring-Ø	58 mm
Ausführungsmerkmale	Werksnorm 9.0035
Anpresskraft	0,8 – 1,6 N ± 20%

