

SERIE W802

RASTBOLZEN MIT SECHSKANTBUND – AUS SCHWARZOXYD STAHL UND NIROSTA – MIT ODER OHNE MUTTER



Art. W802 CIN

Version W802 Rastbozen mit Sechskantbund, aus schwarzoxyd Stahl

Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	d1 ^{-0,02} _{-0,04}	Q	Gewicht (gr)
W802-5	33	17	15	M10x1	M04	6	12	5	05	5	13
W802-6	42	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	06	6	22
W802-8	54	26	24	M16x1,5	M08	12	19	8	08	8	54
W802-10	65	33	31	M20x1,5	M10	12	22	10	10	10	104

Version W803 Rastbozen mit Sechskantbund, und Mutter, aus schwarzoxyd Stahl

Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	e2	s2	d1 ^{-0,02} _{-0,04}	Q	Gewicht (gr)
W803-5	33	17	15	M10x1	M04	6	12	5	17	6	05	5	20
W803-6	42	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	19	7	06	6	32
W803-8	54	26	24	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	08	8	62
W803-10	65	33	31	M20x1,5	M10	12	22	10	30	9	10	10	134

Version W802 CIN Rastbozen mit Sechskantbund, aus Nirosta

Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	d1 ^{-0,02} _{-0,04}	Q	Gewicht (gr)
W802-5 CIN	33	17	15	M10x1	M04	6	12	5	05	5	13
W802-6 CIN	42	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	06	6	22
W802-8 CIN	54	26	24	M16x1,5	M08	12	19	8	08	8	54
W802-10 CIN	65	33	31	M20x1,5	M10	12	22	10	10	10	104

Version W803 CIN Rastbozen mit Sechskantbund, und Mutter, aus Nirosta

Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	e2	s2	d1 ^{-0,02} _{-0,04}	Q	Gewicht (gr)
W803-5 CIN	33	17	15	M10x1	M04	6	12	5	17	6	05	5	20
W803-6 CIN	42	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	19	7	06	6	32
W803-8 CIN	54	26	24	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	08	8	62
W803-10 CIN	65	33	31	M20x1,5	M10	12	22	10	30	9	10	10	134

